


1. 製品構成

Eclair 本体	1 個
USB Type-C to USB Type-A ケーブル（充電用）	1 本
Micro USB to USB Type-A ケーブル（充電用）	1 本
取扱説明書（本書）	1 部

2. 本製品の解説と特徴

1. 各部名称
- ①Micro USB ポート（入力：2.0A）※1
 - ②USB Type-C ポート（入力・出力：2.0A）※2
 - ③Power インジケーター
 - ④USB Type-A ポート 1（出力：1.0A）※2
 - ⑤USB Type-A ポート 2（出力：2.0A）※2
 - ⑥電源ボタン

※1：Micro USB ポートはバッテリー本体専用の充電ポートです。出力には対応していません。
※2：3 つのポートを同時にご使用の場合は合計で最大出力 2.4A となります。
注意：ご使用になるデバイス等の性能によって供給される電流値が異なります。本製品は PD（USB Power Delivery）及び QC（Quick Charge）非対応です。



2. 特徴
- ①Android、iPhone、iPad 等の充電に対応。※
 - ②同様の USB Type-C ケーブルで USB Type-C 端子を持つデバイスへの充電が可能。
 - ③10000mAh の大容量で外出先でもスマートフォン等のデバイスであれば約 4 回充電可能です。※
 - ④厚さ 15mm の薄型設計、リチウムポリマー仕様で軽量化を実現。
 - ⑤電源ボタンを押すことで充電残量が簡単に確認できます。（詳しくは 5. 電池残量の確認をご参照ください）
 - ⑥過充電・過放電防止機能付。
- ※：お使いのデバイスにより、充電できる回数は異なります。

3. 本製品の使用準備

ご購入後初めてお使いになる前に充電をしてください。

- 本製品の充電用入力ポート（Micro USB ポート又は USB Type-C ポート）に付属の USB ケーブルを差し込みます。（Micro USB ポートと USB Type-C ポートの同時使用はできません）
- USB ケーブルの反対側を充電が可能な USB ポート又は充電アダプタにつなぎます。（充電アダプタは別途をご用意ください）
- 本製品の Power インジケーターが点滅すると充電が開始されます。（充電残量により、Power インジケーターの点滅する箇所が異なります）
- 点滅が止まり、Power インジケーターが 4 灯すべて点灯すると充電完了です。
- 充電が完了したら USB ケーブルをはずしてください。

4. 本製品の使用方法

- 本製品の充電用出力ポート（USB Type-A ポート 1/USB Type-A ポート 2 又は USB Type-C ポート）に付属の USB ケーブルを差し込みます。※
 - 本製品とデバイスの接続が完了すると、Power インジケーターが点灯し、デバイスへの充電が開始されます。本製品を長時間使用していない場合は、接続完了後に電源ボタンを押すと充電が開始されます。（充電残量により、Power インジケーターの点灯する箇所が異なります）
 - Power インジケーターが消えると充電完了です。
 - 充電が完了したら USB ケーブルをはずしてください。
- ※：充電には付属の USB ケーブルをお使いください。本製品は付属品以外の全てのケーブル、周辺機器の動作を保証するものではありません。ご使用のケーブル、充電器等によっては、本製品またはデバイスへ正常に充電することができない場合がございますので、予めご了承ください。

5. 電池残量の確認

- 本製品の Power インジケーターが点灯していない状態で、電源ボタンを押すとインジケーターが点灯します。
- Power インジケーターの点灯数により、バッテリー本体の電池残量が表示されます。
- 電池残量が 1％以下になると Power インジケーターが点滅します（未接続時）その場合は本体の充電が必要になりますので、付属の USB ケーブルを使用して充電してください。

Power インジケーター ステータス			
バッテリー残量	未接続	本体充電時	デバイス充電時
1 0 0 %	4 灯（点灯）	4 灯（点灯）	4 灯（点灯）
30 %－99 %	3 灯（点灯）	3 灯（点滅）	3 灯（点灯）
70 %－69 %	2 灯（点灯）	2 灯（点滅）	2 灯（点灯）
0 %－29 %	1 灯（点灯）	1 灯（点滅）	1 灯（点灯）

6. 製品仕様

バッテリー容量	10000mAh
サイズ	124×68×15mm
製品重量	183g
バッテリータイプ	リチウムポリマー
本体材質	ABS
入力電圧	5V-2.0A（最大）
出力電圧	5V-2.0A/1.0A（3 ポート合計最大 2.4A）
充電時間	約 6 時間（AC アダプター） 約 12 時間（PC）

7. 安全上のご注意

- 人への危害、安全上の損害を防止するため必ずお守りいただくことを説明しています。
- ＜警告＞
- この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う危険がある内容です。
- 対応以外の USB ケーブルを使わない
電池の液漏れ過熱などにより、火災や怪我、周囲の汚損の原因となります。
 - 分解や改造をしない
火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因となります。
 - 煙が出る場合、異常なおいや音がする場合は、すぐに使用をやめる
煙が出なくなるのを確認して、販売店またはサポートダイヤルに修理を依頼してください。
 - 水道の蛇口付近や風呂場などのめれている場所、水気の多い場所では使用しない
火災・感電の原因となります。
 - 濡れた液にはさわらない
本製品内部の液体などが目の中に入った場合には、こすらずきれいな水などで洗った後たちに医師の診察を受けてください。失明の原因となります。
 - 直射日光が当たる場所や、温度が異常に高くなる場所（暖房機の傍など）に設置しない
本体の外装や内部回路に悪影響が生じ、火災の原因になることがあります。

- 体に触れた状態で長時間使用しない
発熱し、やけどの原因となります。
- ＜注意＞
- この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある内容です。
- 本体に金属などを差し込まない
発熱、発火、破裂、液漏れ、感電、故障の原因となります。
 - 乳幼児の手の届かないところで使用・保管する
感電、怪我の原因となります。
 - ケーブルを無理に引っ張ったり、曲げたりしない。コネクタ部分以外を持って抜き差ししない
ケーブルが損傷し、発熱、発火の原因となります。
 - ケーブルは各ポートの根元まで確実に差し込む
発火、感電の原因となります。

8. 修理・保証の流れ

＜製品の無償交換の条件＞

- 製品保証の有効期間は製品を購入された日から1年間です。有効期間内に製品の故障、または品質に異常が認められた場合は、無償で同一仕様の製品との交換をいたします。
- ②以下のような場合には、製品保証の有効期間内でも無償交換の適用を受けることができませんのでご注意ください。
 - お客様が製品をご購入されたあと、お客様自身による運送または移動に際し、落下または衝撃等により故障または破損した場合は
 - 外部の衝撃により製品が傷ついたり故障した場合
 - 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合
 - 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合
 - 製品の交換をご依頼する際に保証書をご提示いただけない場合
 - 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類（レシートなど）が添付されていない場合
 - その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められた場合
- ③また海外、産業用途、相込ならびに指定箇所以外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

＜サポート手続き＞

- 製品に異常を発見：取扱説明書に従い、正常に使用していた際に発見された故障に対して、1年間は無償でサービスを提供いたします。
- 交換が可能などうかを確認：下記お問い合わせフォームより、故障の内容等をご明記の上、交換が可能などうかをご確認ください

【お問い合わせフォーム】
<https://www.3ec.jp/contactus/contactus/>

- ③交換の受付：対象製品に保証書、およびご購入日を確認できる書類（レシートなど）を同封し、宅配便などで送付してください。（ご送付時には宅配便など、送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断りいたします。）
- ④対応状況のご案内：到着順に受付し、製品の異常などを確認後、ご連絡いたします。
- ⑤交換品の発送：製品の故障、または品質に異常が認められた場合は、新品の交換品を発送いたします。

9. 製品に関するお問い合わせ

株式会社スリーイーホールディングス
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町4番2号
ホームページ <https://product.3ec.jp/>
お問い合わせフォーム <https://www.3ec.jp/contactus/contactus/>

10. 保証書

本製品は、厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間・条件のもとにおいて修理いたします。

お客様のお名前	
お客様の住所	
品番	3E-MB6
保証期間	ご購入日より1年間有効
ご購入日 (販売店様記入欄)	年 月 日

※注意事項

この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
販売店様が発行した保証書に、ご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類（レシートなど）が添付されていない場合は、保証が適用されませんのでご注意ください。